audison

ISTINTO INNOVATIVO

P(ima AP F8.9 bit のご案内





AUD-080005



DRC AB ※AP F8.9bit DRCに付属

Prima

forza

コンパクトな筐体に8chのアンプとDSPを融合し、2014年の発売以来ご好評をいただいている、audisonのAP 8.9bit。そのAP bit シリーズに今回新たな製品が追加になります。

イタリア語でパワーを意味する"Forza(フォルツァ)"の名前を冠したAP F8.9bitは、85W x 8ch (4Ω) / 130W x 8ch (2Ω) / $260W \times 4ch (4\Omega \overline{J})$ の出力で従来のモデルから大幅にパワーアップ。

デジタル入力も最大192kHz/24bitのファイルを読み込むことができ、ハイレゾ音源に対応します。

AP F8.9bit DRC 本体価格(税別)¥150,000/台

AP F8.9bit 本体価格(税別) ¥140,000/台

■アンプ・セクション

●全高調波歪率 (1kHz@4Ω:90%Power) 0.06% ●再生周波数帯域 (-3dB, 2VRMS, 4Ω) 10~22kHz ●ダンピング・ファクター(1kHz, 2VRMS, 4Ω)>110

●入力感度 プリ入力 スピーカー入力 ●出力インピーダンス(最小) 0.6~6VRMS 2.2~22VRMS

8ch

20 4ch -(ブリッジ 1/2; 3/4; 5/6; 7/8): 4Ω

●定格出力(14.4VDC, THD 1%)

8ch 85Wx8(40) 8ch 130Wx8(2Ω) 4ch - (ブリッジ 1/2; 3/4; 5/6; 7/8): 260Wx4(4Ω)

●SN比(@A weighted 1V Input) ■出力

ハイレベル・スピーカー出力 Ch1~Ch8 ●Sub Out (RCAプリ) 0~4VRMS

●PCとの接続インターフェイス Micro USB(1.1/2.0/3.0)x1 動作環境温度 0℃~55℃ ●本体サイズ (幅 x 奥行き x 高さ) 238 x 155 x 49.5mm

100dBA

●本体重量 1.98Kg ■入力 ●ハイレベル

(1) Front + Rear: フロント・ステレオ + リア・ステレオ。 ※との入力セクションを使ってサブウーファーを駆動するかをドロップダウン・メニューから選ぶことができます。 フロント、リア、またはフロント・リアのミックスのラインから信号を取り出して駆動することができます。

(2) F + R + SUB: フロント・ステレオ + リア・ステレオ + サブ・モノ (3) F + R + SUB L/R: フロント・ステレオ + リア・ステレオ + サブ・モノ

(4) F + R + C + SUB: フロント・ステレオ + リア・ステレオ + センター + サブ (5) Front: フロント・ステレオ

(6) 2 WAY F + R: フロント2Wayアクティブ + リア・ステレオ。

※どの入力セクションを使ってサブウーファーを駆動するかをドロップダウン・メニューから選ぶことができます。 フロント、リア、またはフロント・リアのミックスのラインから信号を取り出して駆動することができます。

●Digital Optical S/PDIF max192kHz/24bit/PCM 32bit / 147MHz

DSP

フルレンジ/ハイパス/ローパス/バンドパス

リンクウィッツ バターワース 12/24dB 6/12/18/24dB

20Hz~20kHz/68ステップ 0°/180° ●クロスオーバー周波数 ●フェーズコントロール

●イコライザー パラメトリック・イコライザー、10ポイント、20Hz~20kHz、+/-12dB ●タイムアラインメント 距離:0~510cm/ディレイタイム0~15ms/ステップ:0.08ms,2.8cm

※プリセットは左ハンドル用のみです。右ハンドル車にてご使用の場合はPCを使用してセッティングしてください。



